

Инструкция по быстрой перенастройке типа USB интерфейса сканеров CipherLab 1070/1504.

Сканеры 1070/1504 - имеет 2-х стандартный перенастраиваемый USB интерфейс подключения USB-HID (эмуляция разрыва клавиатуры) и USB-VC (виртуальный Com порт). Переключение с одного типа на другой, осуществляется последовательным считыванием настроечных штрих кодов, приведённых ниже. Для USB-HID варианта установка дополнительных драйверов не требуется. Для варианта USB-VC требуется установка драйверов виртуального Com порта. Сканер 1070 может работать с 2-мя типами драйверов виртуального Com порта. Можно использовать драйвера от компании SiliconLabs, или официально сертифицированные компанией Майкрософт CDC драйвера разработки CipherLab. Драйвера CDC в будущем будут включены в стандартный комплект драйверов операционных систем Windows различных версий. Принципиальной разницы между 2-мя типами этих драйверов нет. Выбирайте любой, на своё усмотрение. Обратите внимание, что при выборе производителя драйверов виртуального Com порта, необходимо выбирать соответствующий набор настроечных штрих кодов для этого производителя. Все драйвера находятся в комплекте, на CD диске.

Выбор типа интерфейса USB-HID



Вход в режим установок



100009

Выбрать тип интерфейса USB-HID



109906

2 ш.к. слева-направо



109904

Выбрать тип клавиатуры PCAT (US)



109994

Подтвердить выбор типа клавиатуры



Выйти из режима установок и сохранить параметры

Выбор типа интерфейса USB-VC (драйвера SiliconLabs)



Вход в режим установок



100008

Выбрать тип интерфейса USB-VC



Выйти из режима установок и сохранить параметры

Выбор типа интерфейса USB-VC (CDC драйвера CipherLab)



Вход в режим установок



100010

Выбрать тип интерфейса USB-VC



Выйти из режима установок и сохранить параметры